

SP-VM2-12G-32

12G/3G/HD/SD-SDI オーディオ・ビデオ・ラウドネス モニタ

取扱説明書

Ver 1.04



株式会社コスミックエンジニアリング

はじめにお読みください

ご使用上の注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。

お読みになった後は、必ず装置の近くの見やすいところに大切に保管してください。

絵表示について

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告

この表示内容が無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を表しています。



注意

この表示内容が無視して誤った取り扱いをすると、人が損害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を表しています。



左の記号は注意（危険・警告を含む）を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容が描かれています。



左の記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。



左の記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容が描かれています。

万一、製品の不具合や停電などの外的要因で、映像や音声の品質に障害を与えた場合でも、本製品の修理以外の責はご容赦願います。

**警告****■ 万一異常が発生したらそのまま使用しない**

煙が出ている、変なおいがする、異常な音がする。

このような時はすぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いたあと、本製品を設置した業者またはメーカーに修理を依頼してください。

**■ お客様による修理はしない**

お客様による修理は危険ですので、絶対におやめください。

**■ 不安定な場所に置かない**

ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。
落ちたり倒れたりして、けがの原因となることがあります。

**■ 内部に異物を入れない**

通風口などから内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、落とし込んだりしないでください。火災・感電・故障の原因となります。
万一内部に異物が入った場合は、まず本体の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

**■ 本体フレーム等の天板等を外したり、改造をしない**

内部には電圧の高い部分がありますので、触ると感電の原因となります。
機器を改造しないでください。火災・感電の原因となります。

**■ ご使用は正しい電源電圧で**

表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。
火災・感電・故障の原因になります。

**■ 雷が鳴り出したら電源プラグには触れない**

火災・感電の原因になります。

**■ 電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む**

ショートや発熱により、火災・感電の原因となります。

**■ 電源ケーブルを傷つけない**

電源ケーブルを加工しない。無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない。
電源ケーブルの上に機器本体や重いものを載せない。
電源ケーブルを熱器具に近づけない。火災・感電の原因となります。

**■ 機器の上に水や薬品等が入った容器を置かない**

こぼれたり、中に入った場合、火災・感電・故障の原因となります。

**■ 機器の上に小さな金属物を置かない**

万一内部に異物が入った場合は、まず本体の電源を切り、電源プラグを本体から抜いてください。火災・感電・故障の原因となります。



 注意**■ 電源プラグを抜くときは**

電源プラグを抜くときは電源ケーブルを引っ張らずに必ずプラグをもって抜いてください。ケーブルが傷つき、火災・感電の原因となります。

**■ 濡れた手で電源プラグを抜き差ししない**

感電の原因となることがあります。

**■ 次のような場所には置かない**

火災・感電の原因となります。

湿気やほこりの多いところ、直射日光の当たるところや暖房器具の近くなど高温になるところ、油煙や湯気の当たるところ、水滴の発生しやすいところ。

**■ 通風孔をふさがない**

本体には内部の温度上昇を防ぐための通風孔が開けてありますので、次のような使い方はしないでください。内部に熱がこもり、火災の原因となります。あお向け、横倒、逆さまにする。風通しの悪い狭い場所に押し込む。

**■ 重いものを載せない**

機器の上に重いものや本体からはみ出る大きなものを置かないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下して、けがの原因となります。

**■ 機器の接続は説明書をよく読んでから接続する**

本体の電源を切り、各々の機器の取扱説明書に従って接続してください。指定以外のケーブルを使用したり延長したりすると発熱し、火災・やけどの原因となります。

**■ 長時間使用しないときは電源プラグを抜く**

安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。火災の原因となることがあります。

**■ お手入れをする時は電源プラグを抜く**

安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。感電の原因となることがあります。



仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります。
本機を使用できるのは日本国内のみで、海外では使用できません。
海外仕様、DC入力仕様については弊社営業までお問い合わせ下さい。

目 次

表紙.....	1
はじめにお読みください.....	2
目次.....	5
1. 概要.....	7
2. 構成.....	7
3. 機能.....	7
4. ブロック図.....	9
5. 操作説明.....	10
5-1. 電源の投入と切断.....	10
5-2. 各部の名称.....	10
5-2-1. フロントパネル.....	10
5-2-2. リアパネル.....	15
5-3. メニュー操作.....	17
5-3-1. Bar - VU/PPM/SPM.....	21
5-3-2. Bar - Peak Hold.....	21
5-3-3. Bar - BAR Select.....	21
5-3-4. VU - Meter Mode.....	21
5-3-5. VU - Peak Hold.....	22
5-3-6. Oct Band - Peak Hold.....	22
5-3-7. XY - Gain.....	22
5-3-8. XY - x2 assign.....	22
5-3-9. XY - x4 assign.....	22
5-3-10. XY - x8 assign.....	23
5-3-11. Loudness - ANC Enable.....	23
5-3-12. Loudness - Audio Mode.....	23
5-3-13. Vector - Scale.....	23
5-3-14. SDI Setting - 12G SUB Sel.....	23
5-3-15. SDI Setting - AES/Ana Sel.....	24
5-3-16. SDI Setting - payload ID.....	24
5-3-17. Ana/AES - XLR.....	24
5-3-18. Ana/AES - Term.....	24
5-3-19. AES/EBU B - In/Out.....	24
5-3-20. AES DA Out - Ch Sel.....	24
5-3-21. Ref Lvl - Ana Ref. Lvl.....	24
5-3-22. Ref Lvl - Digi Ref. Lvl.....	25
5-3-23. Scale - Unit.....	25

5-3-24. Ch Assign - 5.1	25
5-3-25. DownMix - Equation	25
5-3-26. DownMix - K.....	25
5-3-27. Speaker Out - Bass Vol	25
5-3-28. Speaker Out - Compressor	26
5-3-29. Brightness - LCD.....	26
5-3-30. Brightness - SW	26
5-3-31. Test Tone - Freq/Level	26
5-3-32. Information.....	26
5-4. 工場出荷時設定.....	27
5-4-1. フロントパネル設定.....	27
5-4-2. メニュー設定	27
6. 据付方法.....	28
6-1. ラックへの取付方法.....	28
6-2. 接続.....	28
6-2-1. 電源ケーブルの接続	28
6-2-2. SDI 機器との接続.....	28
6-2-3. オーディオ機器との接続.....	28
7. ダウンミックス機能について.....	29
8. 音声モードのチャンネルアサインについて.....	30
9. コネクタ ピンアサイン表	30
9-1. D/A 出力コネクタ(24)	30
9-2. ステータス出力コネクタ(25).....	30
10. オプション	31
11. 定格および電気的特性	32
12. 外観図.....	34
13. お問い合わせ	34

1. 概要

- SP-VM2-12G-32は12G/3G/HD/SD-SDI、AES/EBU、アナログオーディオに対応した32chオーディオ・ビデオ・ラウドネスモニターです。
- スピーカはフルレンジに13cmウーハーを加えた2ウェイ4スピーカ方式で2RUサイズからは想像できない迫力ある音を再生します。
- ルーティングスイッチャによる信号の切り換えを行っていますので、スピーカによるモニタリングとライン出力は、それぞれ独立して行うことができます。
- フロントパネルに装備した4.3型16:9ワイド画面のLCDに、3G/HD/SD-SDIビデオ、ビデオ波形モニター(Y,Pb,Prパレード)、ベクトル、オーディオスペクトラムアナライザ、オーディオX-Yスコープ、位相計、オクターブバンド表示、針式メータ表示、バーグラフ表示、トゥルーピーク、ラウドネスモニター等が表示されます。
- EIA-2RUの19インチラックマウントサイズです。
- 欧州RoHS指令に適合しております。

2. 構成

SP-VM2-12G-32は本体と付属品で構成されています。

下記の表の通り揃っていることを確認してください。

品 名	型 名	数 量	備 考
12G/3G/HD/SD-SDI 対応 オーディオモニター	SP-VM2-12G-32	1	本体
電源ケーブル		1	
取扱説明書		1	本書
検査合格証		1	


3. 機能

- ・2系統のSDI、4系統のAES/EBU、ステレオ2系統のアナログ入力を備え、フロントの専用スイッチで選択します。
- ・AES/EBU 入力は、3種類の入力系統があり、最大16ch入力に対応します。
 - 1)4系統8chの入力専用アンバランス入力
 - 2)4系統8chの入出力兼用アンバランス入出力（メニューにより切換）
 - 3)4系統8chのアナログオーディオ入力と兼用したバランス入力（メニューにより切換）
- ・XLR 入力端子は、アナログ入力とAES/EBU バランス入力を兼用し、終端抵抗をメニューにより切り替えることができます。(600Ω、110Ω、Hi-Z)
- ・フロントパネルに装備した4.3型LCDに全情報を表示(LCD1,LCD2には、任意の画面を設定可能)
 - 12G/3G/HD/SD-SDIビデオモニター、WFM、ベクトル、オーディオスペクトラムアナライザ、オーディオX-Yスコープ+位相計(2/4/8/16ch)、オクターブバンド表示、針式メータ表示(1,2ch表示)、バーグラフ表示(16/8/4ch表示)、トゥルーピーク+ラウドネスレベル

- ・AES/EBU 出力 8ch、D/A アナログオーディオ出力 8ch には、選択されたソースを出力。
SDI 選択時：デマルチ信号(1～8/9～16/17～24/25～32ch)
AES/EBU 選択時：AES/EBU(1～8ch)、D/A アナログ出力には(1～8/9～16ch)
- ・5.1ch ダウンミックス信号のモニタリングが可能
- ・ルーティングスイッチの採用により、モニタスピーカ出力チャンネルとライン出力チャンネルを独立して設定可能
- ・波形モニタ及びベクトルは計測器と同等の精度
- ・バーグラフは 53 セグメントで高精度表示
- ・ズーム機能により $\pm 6.5\text{dB}$ の範囲を拡大表示可能。センターレベルは、変更可能。
- ・2 ウェイ、4 スピーカ・4 アンプによる Hi-Fi サウンドモニタシステム
- ・低音再生は当社独自の方式により 2RU サイズを超えた迫力（特許第 5203403 号）
- ・ナレーションや音楽を快適にモニタする為にバストリムを装備
- ・32 チャンネルすべてにデジタルオーディオ信号の有無表示機能を装備
- ・LCD のブライトネス調節機能を装備
- ・分かりやすい操作スイッチ配置
- ・L/R 2ch のアナログライン出力を装備（ルーティングスイッチにより全入力を選択可能）
- ・ヘッドホン出力装備
- ・アナログオーディオ入力、アナログライン出力コネクタは XLR を採用
- ・最新設計により低消費電力、低発熱、長寿命
- ・高性能を長期間維持する日本品質
- ・リモートコントロール機能（リモートコントロールユニットはオプション）

※ SDI 信号は映像と音声同期している必要があります。非同期の信号では音が歪んだりノイズが発生する場合があります。

4. ブロック図




5. 操作説明

5-1. 電源の投入と切断

電源スイッチはリアパネルに配置されています。電源スイッチ(18)をON側にすると電源が入り、電源スイッチをOFF側にすると電源が切れます。

5-2. 各部の名称

5-2-1. フロントパネル



(1) 入力ソース選択スイッチ

SDI1 / SDI2 / AES A/B / ANA/AES

モニターするオーディオの入力ソースを選択します。最後に選択された設定が本体に記憶されます。

SDI1 SDI1 入力を選択

SDI2 SDI2 入力を選択

AES A/B AES A/B 入力を選択(AES B ポートはメニューで入出力に切換可能)

ANA/AES アナログオーディオ入力またはバランス AES 入力(メニューで選択)を選択

(2) メニュースイッチ

MENU/KEY LOCK

メニューモードを有効にし、各種設定を行います。メニューの全設定が本体に記憶されます。

また、シフトスイッチ (3)を押しながらメニュースイッチ(2)を長押し (1 秒) することにより、キー操作を一時的に無効にします (キーロック機能)。キーロックの解除も同様にシフトスイッチ (3)を押しながらメニュースイッチ(2)を長押し (1 秒) します。

(3) シフト/エンタースイッチ

ENT/shift

通常モードでは、シフトスイッチとして機能し、メニュースイッチやラウドネス計測スイッチなど、2 つの機能が割り当てられているスイッチと一緒に使用します。シフトスイッチ(3)を押しながら2つの機能が割り当てられたスイッチを押すか、シフトスイッチ(3)を一度押してから2つの機能が割り当てられているスイッチを押すことにより、2番目の機能が選択されます。

メニューモードでは、項目を選択決定するエンタースイッチとして機能します。

(4)左側上下スイッチ



通常モードでは、DISP1に表示する機能選択に使用します。上下スイッチ(4)を押すたびに表示する機能をダイレクトに DISP1 に表示します。上スイッチを押すたびに、以下の順番で表示を遷移させます。

BAR1-16→BAR17-32→BAR1-8→BAR9-16→BAR17-24→BAR25-23→BAR1-4→BAR5-8→
 BAR9-12→BAR13-16→BAR17-20→BAR21-24→BAR25-28→BAR29-32→針式VU(L,Rch) →
 針式VU(Lch)→オクターブバンド→スペクトラムアナライザ→XY(2ch)+位相計→XY(4ch)+位相計→
 XY(8ch)+位相計→XY(16ch)+位相計→XY(Surround)+位相計→トゥルーピーク+ラウドネス→
 ピクチャー→WFM→ベクトル

注意：片側のDISPがXY表示の時、他方のDISPの機能選択ではXY表示は1種類のみの表示（同じ表示）となります。

メニューモードでは、メニューや、設定項目の選択に使用します。

(5)ズームスイッチ

ZOOM

バーグラフ表示時にズームスイッチ(5)を押すと、ズームスイッチ(5)が点滅し、ズームラインを示す横線が表示されます。上下スイッチ(4)でズームラインを移動させ、ズームする中心ラインを選択します。ズーム位置が決まったら、再度ズームスイッチ(5)を押すことにより、ズームモード（ズームスイッチ点灯）に移行します。ズームモードでは、0.1dB 単位での表示となります。ズームモードでは、上下スイッチ(4)でダイナミックにズームラインを移動させることができます。ズームモードで再度ズームスイッチ(5)を押すことにより、通常モードに戻ります。

(6)右側上下スイッチ



通常モードでは、DISP2に表示する機能選択に使用します。上下スイッチ(6)を押すたびに表示する機能をダイレクトに DISP2 に表示します。表示の遷移の順番は DISP1 と同様です（ただし、針式 VU は L,Rch 表示→Rch 表示となります）。

モニタ/ラインチャンネル選択時には、チャンネルの選択に使用します。

(7)モニタ/ラインスイッチ

MONI/LINE

モニタ/ライン出力チャンネルの選択に使用します。モニタ/ラインスイッチ(7)を押すたびに、LCDに表示されたモニタチャンネル、ライン出力チャンネルがハイライト表示されます。1 回押すと、モニタチャンネル、ライン出力チャンネル共にハイライト表示、もう 1 回押すとモニタチャンネルのみハイライト表示、もう 1 回押すとライン出力チャンネルのみハイライト表示、もう 1 回押すとハイライト表示が消え、通常モードに戻ります。ハイライト表示されている状態で上下スイッチ(6)を押すことにより選択チャンネルを変更できます。また、ハイライト表示されている状態で L/R スイッチ(8)を押すと L 側だけの変更、R 側だけの変更を行うことができます。



(8) モニタ/ライン L/R 選択スイッチ L/R


モニタ/ライン出力チャンネル選択時に L 側のみや R 側のみチャンネル選択する場合に押します。一度押すと、L 側のみハイライト状態となり、上下スイッチ(6)でチャンネル変更できます。もう一度 L/R 選択スイッチ(8)を押すと R 側のみハイライト状態となり、上下スイッチ(6)でチャンネル変更できます。再度 L/R 選択スイッチ(8)を押すと L/R ペアでハイライト状態となり、L/R ペアでチャンネル選択を行うことができます。

(9) Stereo/Mono 切換スイッチ Stereo/MONO

(10) L-ch/R-ch 切換スイッチ L-ch/R-ch

スピーカの出力状態を切り替えます。

Stereo/Mono 切換スイッチ(9)を押すたびに、ステレオモードとモノラルモード(L+R)が切り替わります。また、L-ch/R-ch 切換スイッチ(10)を押すことにより、L-ch のみの出力か、R-ch のみの出力かを切り替えることができます。なお、現在の状態は DISP2 の右上に表示されています。



(11) ラウドネス計測スイッチ STA/STP /RESET

ラウドネス計測スイッチ(11)を押すことにより、ラウドネスの計測開始、停止を行うことができます。ラウドネス計測スイッチ(11)が消灯状態では非計測状態を示し、この状態でラウドネス計測スイッチ(11)を押すことによりラウドネス計測が開始され、スイッチが点灯します。スイッチが点灯している状態で再度、ラウドネス計測スイッチ(11)を押すことにより、ラウドネス計測を停止します。ラウドネス計測のリセットは、シフトスイッチ(3)を一度押しシフトモードの状態（シフトスイッチが点灯）でラウドネス計測スイッチ(11)を押すとリセットされます。ラウドネス計測の音声モードは、アンシラリーに重畳された音声モードによる自動識別と、設定した音声モードでの計測が可能で、メニューモードで設定します。

(12) ヘッドホンジャック H.P

ヘッドホンを接続します。ヘッドホン接続時は、スピーカ出力がミュートされます。

(13) 音量ボリューム Vol.

スピーカの音量及びヘッドホンの音量を調節します。

(14) スピーカ(L)

(15) スピーカ(R)


(16)LCD1

DISP1


(17)LCD2

DISP2


バーグラフからベクトルまで任意の機能を DISP1, DISP2 に独立表示します。表示例を以下に示します。




BAR 1-16




BAR 17-32



BAR 1-8



BAR 9-16




BAR 1-4




針式 VU ナローレンジ




針式 VU ノーマルレンジ




針式 VU ワイドレンジ




オクターブバンド




スペクトラムアナライザ




X-Y(2ch)+位相計




X-Y(4ch)+位相計




X-Y(8ch)+位相計




X-Y(16ch)+位相計




トゥルーピーク+ラウドネス



WFM




ベクトル



ピクチャー

5-2-2. リアパネル



(18)電源スイッチ

POWER

電源スイッチを ON 側になると電源が入り、2 面のモニタ画面に表示がされます。電源スイッチを OFF 側になると電源が切れます。

(19)SDI 信号入力コネクタ

SDI IN

オーディオ信号がエンベッドされた SDI 信号を入力するコネクタです。2 系統を接続することができ、入力ソース選択スイッチ(1)で選択し、モニタ/ラインスイッチ(7)、モニタ/ライン L/R 選択スイッチ(8)、右側上下スイッチ(6)でチャンネルを選択します。チャンネル選択でダウンミックス信号を選択することによりダウンミックスした音声もモニタすることが可能です。

(20)SDI リックロック出力コネクタ

RECLOCK OUT

入力ソース選択スイッチ(1)で選択された SDI 信号のリックロック出力が出力されます。入力ソースとして SDI 信号以外の AES,ANA を選択した場合は、メニューモードで設定した SDI1 または SDI2 のリックロック出力が出力されます。なお、入力信号が SD-SDI の場合はリックロックせず、バッファ出力となります。

(21)AES/EBU 入力コネクタ

AES/EBU A IN

AES/EBU に準拠したデジタルオーディオ信号を入力するコネクタで、4 系統を接続可能です。入力ソース選択スイッチ(1)で AES A/B を選択し、モニタ/ラインスイッチ(7)、モニタ/ライン L/R 選択スイッチ(8)、右側上下スイッチ(6)でチャンネルを選択します。チャンネル選択でダウンミックス信号を選択することによりダウンミックスした音声もモニタすることが可能です。

(22)AES/EBU 入出力コネクタ

AES/EBU B IN/OUT

メニューモードで入出力に切り替えることが可能な AES/EBU 入出力コネクタです。メニューモードで出力に設定した場合は、入力ソース選択スイッチ(1)で選択した SDI エンベッド・オーディオ、AES/EBU またはアナログオーディオをデジタル出力します。入力に設定した場合は、AES/EBU 9-16ch 入力となります。入力ソース選択スイッチ(1)で AES A/B を選択し、モニタ/ラインスイッチ(7)、モニタ/ライン L/R 選択スイッチ(8)、右側上下スイッチ(6)でチャンネルを選択します。チャンネル選択でダウンミックス信号を選択することによりダウンミックスした音声もモニタすることが可能です。

(23)アナログ/AES バランス入力コネクタ ANALOG IN(AES/EBU IN)

アナログオーディオ信号か、AES/EBU バランス入力信号を入力するコネクタです。どちらを入力するかは、メニューモードで設定します。終端抵抗も、メニューモードで設定変更することができます。入力ソース選択スイッチ(1)で ANA/AES を選択し、モニタ/ライン スイッチ(7)、モニタ/ライン L/R 選択スイッチ(8)、右側上下スイッチ(6)でチャンネルを選択します。

(24)選択音声アナログ出力コネクタ SELECTED ANALOG OUT

モニタ/ラインスイッチ(7)でライン出力に設定したチャンネルをアナログで出力するコネクタです。

(25)D/A 出力コネクタ D/A OUT

入力ソース選択スイッチ(1)で選択した SDI エンベデッド・オーディオ、AES/EBU またはアナログオーディオを、アナログで出力するコネクタです。SDIエンベデッド・オーディオ、AES/EBUは8チャンネル分を、アナログオーディオは4チャンネル分を同時に出力します。

(26)ステータス出力コネクタ STATUS OUT

8チャンネルのそれぞれにおいて、無音検出のステータスを出力するコネクタです。外部リモコンとリモート接続する時にも、本コネクタを兼用します。

(27)メンテナンスコネクタ MAINTENANCE

保守・メンテナンス用のコネクタです。本コネクタには何も接続しないでください。

(28)電源コネクタ AC IN

付属品の電源ケーブルを接続するコネクタです。

(29)電源抜止金具

抜け防止のために電源ケーブルを固定する金具です。

5 - 3. メニュー操作

通常は 2 つの LCD に様々な機能表示をするのに加えて、

- ・DISP1 : SDI フォーマット、AES 入出力設定または XLR 設定、キーロック状態、モニタチャンネル
- ・DISP2 : ライン出力チャンネル、モニタリングモード

を表示します。

また、バーグラフ表示の場合は、モニタリングしているチャンネルの上部に、針式 VU メータ表示の場合は、モニタリングしているチャンネルの右下にスピーカアイコンが表示されます。

いくつかの表示例を以下に示します。

バーグラフ 8ch



SDI1(SDI2) 1080p59.94 level A モニタチャンネル 1/2ch、ライン出力チャンネル 3/4ch ステレオモード




SDI1(SDI2) 1080i59.94 モニタチャンネル DM(ダウンミックス)、ライン出力チャンネル 1/2ch モノラルモード




AES A/B B=Out モニタチャンネル 5/6ch、ライン出力チャンネル 7/8ch L-ch モード



AES A/B B=in モニタチャンネル 7/8ch、ライン出力チャンネル 11/12ch R-ch モード



XLR=Analog キーロック状態 モニタチャンネル 1/2ch、ライン出力チャンネル 15/16ch ステレオモード



XLR=AES モニタチャンネル 1/2ch、ライン出力チャンネル 3/4ch ステレオモード

針式 VU メータ (ナロー)



SDI1(SDI2) 1080p60 level A モニタチャンネル 1/2ch、ライン出力チャンネル 1/2ch ステレオモード



針式 VU メータ (ノーマル)



SDI1(SDI2) 1080p60 level A モニタチャンネル 1/2ch、ライン出力チャンネル 1/2ch ステレオモード

Peak Hold Marker

針式 VU メータ(ワイド)



SDI1(SDI2) 1080p60 level A モニタチャンネル 1/2ch、ライン出力チャンネル 1/2ch ステレオモード

メニュースイッチ(2)を長押し(1 秒)するとメニューモードに切り替わり、DISP1(16)にメインメニュー項目の一覧と、DISP2(17)にメインメニューで選択されている項目のサブメニュー項目一覧と現在の設定内容が表示されます。現在選択されているメニュー項目はハイライト表示で示されます。

Bar	Ref. Lvl	Bar	
VU	Scale	VU/PPM/SPM	PPM
Oct Band	Ch Assign	Peak Hold	Hold(1.5s)
XY	DownMix	BAR Select	ALL
Loudness	Speaker Out		
Vector	Brightness		
SDI Setting	Test Tone		
Ana/AES	Information		
AES/EBU B			
AES DA Out			

左側上下スイッチ(4)で設定を変更したいメインメニュー項目にカーソルを合わせて、エンタースイッチ(3)を押すと、DISP2(17)のサブメニュー項目がハイライト表示されます。

Bar	Ref. Lvl	Bar	
VU	Scale	VU/PPM/SPM	PPM
Oct Band	Ch Assign	Peak Hold	Hold(1.5s)
XY	DownMix	BAR Select	ALL
Loudness	Speaker Out		
Vector	Brightness		
SDI Setting	Test Tone		
Ana/AES	Information		
AES/EBU B			
AES DA Out			

左側上下スイッチ(4)で設定を変更したいサブメニュー項目にカーソルを合わせて、エンタースイッチ(3)を押すと、サブメニュー項目に対応した設定項目がハイライト表示されます。

Bar	Ref. Lvl	Bar	
VU	Scale	VU/PPM/SPM	PPM
Oct Band	Ch Assign	Peak Hold	Hold(1.5s)
XY	DownMix	BAR Select	ALL
Loudness	Speaker Out		
Vector	Brightness		
SDI Setting	Test Tone		
Ana/AES	Information		
AES/EBU B			
AES DA Out			

左側上下スイッチ(4)を押すと、設定値の表示が変更されピンク色でハイライトされます。

Bar	Ref. Lvl	Bar	
VU	Scale	VU/PPM/PPM	VU
Oct Band	Ch Assign	Peak Hold	Hold(1.5s)
XY	DownMix	BAR Select	ALL
Loudness	Speaker Out		
Vector	Brightness		
SDI Setting	Test Tone		
Ana/AES	Information		
AES/EBU B			
AES DA Out			

ピンク色のハイライト表示は、まだ設定が確定されていない状態を示し、エンタースイッチ(3)を押すことにより、設定項目を確定し、表示が更新されます。

Bar	Ref. Lvl	Bar	
VU	Scale	VU/PPM/PPM	VU
Oct Band	Ch Assign	Peak Hold	Hold(1.5s)
XY	DownMix	BAR Select	ALL
Loudness	Speaker Out		
Vector	Brightness		
SDI Setting	Test Tone		
Ana/AES	Information		
AES/EBU B			
AES DA Out			

この状態で再度エンタースイッチ(3)を押すと、再度設定項目の変更にもどり、メニュースイッチ(2)を押すと、上位のメインメニュー項目に戻ります。

メニューモードから通常モードに戻るためには、メインメニュー項目がハイライト表示されている状態で、メニュースイッチ(2)を押すと通常モードに戻ります。また、何も操作せず 3 分が経過するとメニューモードを抜けて通常モードに戻ります。

メニューの全設定は本体内部に記憶していますので、電源を入れるたびに設定し直す必要はありません。

以下の項目について、最後に選択された設定を本体に記憶しています。

- ・メニューの全項目
- ・入力ソース選択状態(SDI1,SDI2,AES/EBU A/B, ANA/AES)
- ・モニタチャンネル、ライン出力チャンネル
- ・モニタリングモード(Stereo, Mono, L-ch, R-ch)

5 - 3 - 1. Bar - VU/PPM/SPM

バーグラフ表示の時の動作モードを指定します。

- ・VU : VU メータ（応答速度が遅い）として動作
- ・SPM : サンプルピークメータとして動作
- ・PPM : ピークメータ（応答速度が速い）として動作

5 - 3 - 2. Bar - Peak Hold

バーグラフ表示の時のピークレベルの表示形式を設定します。

- ・OFF : ピークレベルは表示しません。
- ・Hold(1.5s) : ピークレベルを 1.5 秒保持します。
- ・Hold(5.0s) : ピークレベルを 5.0 秒保持します。
- ・Hold(inf.) : ピークレベルを保持し続けます。

5 - 3 - 3. Bar - BAR Select

1 画面のバーグラフ表示のチャンネル数を設定します。

- ・ALL : 16ch,8ch,4ch を順番に表示。
- ・16ch : 16ch(1-16ch,17-32ch)表示。
- ・8ch : 8ch(1-8ch,9-16ch,17-24ch,25-32ch)表示。
- ・4ch : 4ch(1-4ch,5-8ch,9-12ch,13-16ch,17-20ch,21-24ch,25-28ch,29-32ch)表示。

但し、バーグラフ表示状態で本モード変更した場合、メニューモードを抜けた直後は表示の更新は行いません。再度画面を選択し直したときに、設定されたチャンネル数のバーグラフ表示を行います。

5 - 3 - 4. VU - Meter Mode

針式 VU メータ表示時のメータ表示レンジを設定します。

- ・VU Narrow : ナローレンジで表示(-20～+3dB)
- ・VU Normal : 通常レンジで表示(-40～+10dB)
- ・VU Wide : ワイドレンジで表示(-60～+20dB)

5 - 3 - 5. VU - Peak Hold

針式 VU メータ表示時のピークレベルの表示形式を設定します。

- ・OFF : ピークレベルは表示しません。
- ・Hold(1.5s) : ピークレベルを 1.5 秒保持します。
- ・Hold(5.0s) : ピークレベルを 5.0 秒保持します。
- ・Hold(inf.) : ピークレベルを保持し続けます。

5 - 3 - 6. Oct Band - Peak Hold

オクターブバンド表示の時のピークレベルの表示形式を設定します。

- ・OFF : ピークレベルは表示しません。
- ・Hold(1.5s) : ピークレベルを 1.5 秒保持します。
- ・Hold(inf.) : ピークレベルを保持し続けます。

5 - 3 - 7. XY - Gain

XY 表示の時のゲイン量を設定します。

- ・0dB : 入力信号を x1 倍ゲインし表示します。
- ・20dB : 入力信号を x10 倍ゲインし表示します。
- ・40dB : 入力信号を x100 倍ゲインし表示します。
- ・60dB : 入力信号を x1000 倍ゲインし表示します。

5 - 3 - 8. XY - x2 assign

XY x2(4ch)表示の時のチャンネルアサインを設定します。

- ・1-4 : ch1-4 で XY を表示します。
- ・5-8 : ch5-8 で XY を表示します。
- ・9-12 : ch9-12 で XY を表示します。
- ・13-16 : ch13-16 で XY を表示します。
- ・17-20 : ch17-20 で XY を表示します。
- ・21-24 : ch21-24 で XY を表示します。
- ・25-28 : ch25-28 で XY を表示します。
- ・29-32 : ch29-32 で XY を表示します。

5 - 3 - 9. XY - x4 assign

XY x4(8ch)表示の時のチャンネルアサインを設定します。

- ・1-8 : ch1-8 で XY を表示します。
- ・9-16 : ch9-16 で XY を表示します。
- ・17-24 : ch17-24 で XY を表示します。
- ・25-32 : ch25-32 で XY を表示します。

5 - 3 - 1 0. XY - x8 assign

XY x8(16ch)表示の時のチャンネルアサインを設定します。

- ・1-16 : ch1-16 で XY を表示します。
- ・17-32 : ch17-32 で XY を表示します。

5 - 3 - 1 1. Loudness - ANC Enable

ラウドネス計測時の音声モード認識をアンシラリーに重畳された音声モードを使用して自動認識するか、しないかを設定します。

- ・Disable : アンシラリーに重畳された音声モードを自動認識せず、設定された音声モードでラウドネス計測を行います。
- ・Enable : アンシラリーに重畳された音声モードを自動認識し、音声モードに従ってラウドネス計測を行います。

5 - 3 - 1 2. Loudness - Audio Mode

ラウドネス計測時にアンシラリーに重畳された音声モードを自動認識しない時、ラウドネス計測で使用する音声モードを設定します。

- ・Mono : モノラル 1ch
- ・Dual Mono : モノラル 2ch
- ・Stereo : ステレオ 1 ペア
- ・Dual Stereo : ステレオ 2 ペア用
- ・5.1 : サラウンド
- ・5.1+S : サラウンド+ステレオ

5 - 3 - 1 3. Vector - Scale

ベクトル表示時の背景のスケール値を設定します。

- ・75% : 75%カラーバーがちょうど収まるように背景を描画します。
- ・100% : 100%カラーバーがちょうど収まるように背景を描画します。

5 - 3 - 1 4. SDI Setting - 12G SUB Sel

12G-SDI 入力時エンベデッドオーディオをデマルチプレクスするサブイメージを指定します。

- ・SUB1 : SUB1 から最大 32ch デマルチプレクス。
- ・SUB2 : SUB2 から最大 32ch デマルチプレクス。
- ・SUB3 : SUB3 から最大 32ch デマルチプレクス。
- ・SUB4 : SUB4 から最大 32ch デマルチプレクス。
- ・SUB1/2 : SUB1 から 16ch、SUB2 から 16ch 合計 32ch デマルチプレクス。
- ・SUB3/4 : SUB3 から 16ch、SUB4 から 16ch 合計 32ch デマルチプレクス。

5-3-15. SDI Setting - AES/Ana Sel

入力ソースに SDI 以外の AES/EBU A/B または、ANA/AES を選択したときに、SDI アクティブ出力、ピクチャー、WFM、ベクトルの表示で使用するソースを指定します。

- ・SDI1 : SDI1 をソースとして描画及びバッファ出力します。
- ・SDI2 : SDI2 をソースとして描画及びバッファ出力します。

5-3-16. SDI Setting - payload ID

フォーマット検出時にペイロード ID を参照するかどうかを指定します。

- ・USE : ペイロード ID を参照します。対応するフォーマットがない場合は伝送フォーマットから判断します。
- ・IGNORE : 常に伝送フォーマットから判断します。

5-3-17. Ana/AES - XLR

入力ソースに ANA/AES を選択したときに XLR 入力コネクタに入力される信号を設定します。

- ・Analog : アナログオーディオ入力
- ・AES : AES/EBU デジタルオーディオ入力

5-3-18. Ana/AES - Term

入力ソースに ANA/AES を選択したときに XLR 入力の終端方法を設定します。

- ・110ohm : 110Ωで終端します。
- ・600ohm : 600Ωで終端します。
- ・Hi-Z : 終端しません。
- ・Auto : アナログ入力選択時は 600Ωで、AES/EBU 選択時は 110Ωで終端します。

5-3-19. AES/EBU B - In/Out

AES/EBU B 入出力コネクタの入出力を設定します。

- ・Out : AES/EBU 出力として機能します。
- ・In : AES/EBU 入力として機能します。

5-3-20. AES DA Out - Ch Sel

AES/EBU B を出力に設定したときの出力信号と、D/A 出力コネクタへの出力信号を設定します。

- ・1-8 : ch1～ch8 を出力します。
- ・9-16 : ch9-ch16 を出力します。
- ・17-24 : ch17-ch24 を出力します。
- ・25-32 : ch25-ch32 を出力します。

5-3-21. Ref Lvl - Ana Ref. Lvl

アナログオーディオの基準レベルを設定します。

- ・0dBm : 0dBm を基準レベルとします。
- ・+4dBm : +4dBm を基準レベルとします。

5 - 3 - 2 2. Ref Lvl - Digi Ref. Lvl

デジタルオーディオの基準レベルを設定します。

- -20dBFS : -20dBFS を基準レベルとします。
- -18dBFS : -18dBFS を基準レベルとします。

5 - 3 - 2 3. Scale - Unit

各オーディオメータでの表示ユニットを設定します。

- dB : 基準レベルを 0dB とした相対レベルで表示します。
- dBFS/dBm/dBu : 各入力の絶対レベルで表示します。

5 - 3 - 2 4. Ch Assign - 5.1

5.1 サラウンドのダウンミックス計算のチャンネルを設定します。

- 1-6 : ch1～ch6 を使用してダウンミックスを計算します。
- 9-14 : ch9～ch14 を使用してダウンミックスを計算します。
- 17-22 : ch17～ch22 を使用してダウンミックスを計算します。
- 25-30 : ch25～ch30 を使用してダウンミックスを計算します。

5 - 3 - 2 5. DownMix - Equation

ダウンミックス演算時の演算式を設定します。演算式詳細は 7. ダウンミックス機能についてを参照してください。

- Set1 : ARIB STD-B21 Set1 式で演算。
- Set2 : ARIB STD-B21 Set2 式で演算。
- Set3 : ARIB STD-B21 Set3 式で演算。

5 - 3 - 2 6. DownMix - K

ダウンミックス演算時の係数 K の値を設定します。

- $K=1/\sqrt{2}$: $K=1/\sqrt{2}$ として演算します。
- $K=1/2$: $K=1/2$ として演算します。
- $K=1/2\sqrt{2}$: $K=1/2\sqrt{2}$ として演算します。
- $K=0$: $K=0$ として演算します。

5 - 3 - 2 7. Speaker Out - Bass Vol

バスボリュームを設定します。0～100 の設定が可能です。バスボリュームは設定変更するとダイナミックに変更が有効になります。

- 0 : 0dB(x1)
- 50 : +6dB(x2)
- 100 : +12dB(x4)

5 - 3 - 2 8. Speaker Out - Compressor

スピーカ出力に配置されたコンプレッサの設定を行います。

- ・Off : コンプレッサ機能を使用しません。
- ・Mode1 : 特性モード 1 のコンプレッサ機能を使用します。(リリースタイム長め)
- ・Mode2 : 特性モード 2 のコンプレッサ機能を使用します。(リリースタイム短め)

5 - 3 - 2 9. Brightness - LCD

DISP1, DISP2 の LCD バックライトの明るさを調節します。0～100 の範囲で設定します。

- ・0 : LCD は最も暗くなります。
- ・100 : LCD は最も明るくなります。

5 - 3 - 3 0. Brightness - SW

照光スイッチの明るさを調節します。0～100 の範囲で設定します。

- ・0 : 照光 SW は最も暗くなります。
- ・100 : 照光 SW は最も明るくなります。

5 - 3 - 3 1. Test Tone - Freq/Level

テストトーン信号の設定をします。テストトーンを有効にすると、全入力信号に指定したテストトーン信号が入力されたとして動作します。

- ・OFF : テストトーン機能を使用しません。
- ・100Hz/-20dBFS : 100Hz/-20dBFS のテストトーン信号を発生します。
- ・1kHz/-20dBFS : 1kHz/-20dBFS のテストトーン信号を発生します。

5 - 3 - 3 2. Information

機種名、HW バージョン、FW バージョンを表示します。

- ・Model : 機種名
- ・HW1 Version : FPGA1 の HW バージョン
- ・HW2 Version : FPGA2 の HW バージョン
- ・FW1 Version : CPU1 の FW バージョン
- ・FW2 Version : CPU2 の FW バージョン

5-4. 工場出荷時設定

5-4-1. フロントパネル設定

項目番号	設定・表示項目	出荷時設定
	モニタチャンネル	1/2
	ライン出力チャンネル	1/2
5-2-1. (1)	入力ソース選択スイッチ	SDI1
5-2-1. (9)	スピーカ出力	Stereo
5-2-1. (16)	DISP1 表示	ピクチャー
5-2-1. (17)	DISP2 表示	BAR1-16

5-4-2. メニュー設定

項目番号	メニュー項目	サブメニュー項目	出荷時設定
5-3-1.	Bar	VU/PPM/SPM	PPM
5-3-2.		Peak Hold	Off
5-3-2.		BAR Select	ALL
5-3-4.	VU	Meter Mode	VU Narrow
5-3-5.		Peak Hold	Off
5-3-6.	Oct Band	Peak Hold	Off
5-3-7.	XY	Gain	0dB
5-3-8.		x2 assign	1-4
5-3-9.		x4 assign	1-8
5-3-9.		X8 assign	1-16
5-3-11.	Loudness	ANC Enable	Disable
5-3-12.		Audio Mode	Stereo
5-3-13.	Vector	Scale	75%
5-3-15.	SDI Setting	12G SUB Sel	SUB1
5-3-15.		AES/Ana Sel	SDI1
5-3-16.		payload ID	use
5-3-17.	Ana/AES	XLR	Analog
5-3-18.		Term	Auto
5-3-19.	AES/EBU B	In/Out	In
5-3-20.	AES DA Out	Ch Sel	1-8
5-3-21.	Ref. Lvl	Ana Ref. Lvl	+4dBm
5-3-22.		Digi Ref. Lvl	-20dBFS
5-3-23.	Scale	Unit	dB
5-3-24.	Ch Assign	5.1	1-6
5-3-25.	Down Mix	Equation	Set1
5-3-26.		K	K=1/√2
5-3-27.	Speaker Out	Bass Vol	50
5-3-28.		Compressor	Mode1

項目番号	メニュー項目	サブメニュー項目	出荷時設定
5-3-29.	Brightness	LCD	80
5-3-30.		SW	80
5-3-31.	Test Tone	Freq/Level	Off

6. 据付方法



注意

ご使用のフレームの電源がオフであることを確認してから作業を行ってください。電源がオフでないと機器間のGND電位差による感電、機器の損傷等の可能性があります。また、静電気等により機器が損傷等する可能性がありますので、静電対策を行ってから作業を行ってください。

6-1. ラックへの取付方法

本機を EIA 規格のラックに取り付ける場合は、本体前面の両サイドにあるラックマウント取り付け穴（左右に各 2 個）を利用し、M5 のネジを使用して取り付けます。

6-2. 接続

6-2-1. 電源ケーブルの接続

付属品の電源ケーブルのメス側を電源コネクタ(28)に接続して電源抜止金具(29)で固定します。

電源ケーブルのオス側は AC コンセントに挿入して下さい。

設置場所の AC コンセントが 3 極でない場合は、市販のプラグアダプタを使用していただき、必ずプラグアダプタのアース線を施設のアース端子に接続してください。

※ 電源ケーブルに付属品以外をご使用になると、形状により電源抜止金具(29)が使用できなくなる場合があります。

6-2-2. SDI 機器との接続

SDI 信号入力コネクタ(19)と信号源となる機器の SDI 出力、アクティブ出力コネクタ(20)と後段に置かれる機器の SDI 入力を、それぞれ BNC ケーブルで接続します。

6-2-3. オーディオ機器との接続

AES/EBU 入力コネクタ(21)と信号源となる機器の AES/EBU 出力、AES/EBU 入出力コネクタ(22)と後段に置かれる機器の AES/EBU 入力を、それぞれ BNC ケーブルで接続します。（AES/EBU B を出力に設定した場合）AES/EBU B を入力に設定した場合は、信号源となる機器の AES/EBU 出力を AES/EBU 入出力コネクタ(21)に接続してください。

アナログオーディオ入力コネクタ(23)と信号源となる機器のオーディオ出力、選択音声アナログ出力コネクタ(24)と後段に置かれる機器のオーディオ入力を、それぞれ XLR3 ピンケーブルで接続します。

入力をステレオで接続する場合は、L を奇数チャンネルに、R を偶数チャンネルに入力します。

その場合、1 と 2、3 と 4 がそれぞれペアになります。

D/A 出力コネクタ(25)と後段に置かれる機器のオーディオ入力を、音声コネクタ変換ケーブル（別売）と XLR3 ピンケーブルで接続します。

7. ダウンミックス機能について

本機はダウンミックス機能を搭載しており、5.1ch サラウンドオーディオを 2 チャンネルステレオに変換して出力します。

ダウンミックスレベル（計算式）はメニューから以下の 3 つが選択可能です。

（社団法人電波産業会 制定 ARIB 標準規格 ARIB STD-B21 v5.6、ARIB TR-B30 v1.1 準拠）

■DM1 (ARIB STD-B21:Set1)

$$L = (L + (1/\sqrt{2}) * C + k * Ls)$$

$$R = (R + (1/\sqrt{2}) * C + k * Rs)$$

■DM2 (ARIB STD-B21:Set2)

$$L = (L + (1/\sqrt{2}) * C - k * (Ls + Rs))$$

$$R = (R + (1/\sqrt{2}) * C + k * (Ls + Rs))$$

■DM3 (ARIB STD-B21:Set3)

$$L = (L + (1/\sqrt{2}) * C + (1/\sqrt{2}) * Ls)$$

$$R = (R + (1/\sqrt{2}) * C + (1/\sqrt{2}) * Rs)$$

ダウンミックス処理を行う際、各チャンネルの割り当てをメニューにて設定します。

L (Left)	:	左前方チャンネル	: ch1,ch9,ch17 または ch25
R (Right)	:	右前方チャンネル	: ch2,ch10,ch18 または ch26
C (Center)	:	中央チャンネル	: ch3,ch11,ch19 または ch27
Ls (Left Surround)	:	左後方チャンネル	: ch5,ch13,ch21 または ch29
Rs (Right Surround)	:	右後方チャンネル	: ch6,ch14,ch22 または ch30

またダウンミックス係数 k の値についても、メニューにて設定します。

$$k = (1/\sqrt{2}) \quad (-3\text{dB})$$

$$k = (1/2) \quad (-6\text{dB})$$

$$k = (1/2\sqrt{2}) \quad (-9\text{dB})$$

$$k = 0$$

8. 音声モードのチャンネルアサインについて

各音声モードでのチャンネルのアサインを以下に示します。

音声モード	チャンネルアサイン
Mono	ch1
Dual Mono	ch1, ch2
Stereo	ch1/2
Dual Stereo	ch1/2, ch3/4
5.1	ch1～6、ch9～14、ch17～22 又は ch25～30 (メニュー設定)
5.1+S	(ch1～6,ch7/8)、(ch9～14,ch15/16)、 (ch17～22,ch23/24)又は(ch25～30,ch31/32) (メニュー設定)

9. コネクタ ピンアサイン表

9-1. D/A 出力コネクタ(24)

Dsub25 ピン (メス)

1	Audio Out (H) 8
2	Audio Out (S) 8
3	Audio Out (C) 7
4	Audio Out (H) 6
5	Audio Out (S) 6
6	Audio Out (C) 5
7	Audio Out (H) 4
8	Audio Out (S) 4
9	Audio Out (C) 3
10	Audio Out (H) 2

11	Audio Out (S) 2
12	Audio Out (C) 1
13	No connection
14	Audio Out (C) 8
15	Audio Out (H) 7
16	Audio Out (S) 7
17	Audio Out (C) 6
18	Audio Out (H) 5
19	Audio Out (S) 5
20	Audio Out (C) 4

21	Audio Out (H) 3
22	Audio Out (S) 3
23	Audio Out (C) 2
24	Audio Out (H) 1
25	Audio Out (S) 1

1～8 はチャンネル1～8に対応
(H) : Hot, (C) : Cold,
(S) : GND

9-2. ステータス出力コネクタ(25)

HD-Dsub15 ピン (メス)

1	Status Out 1
2	Status Out 2
3	Status Out 3
4	Status Out 4
5	GND

6	Status Out 5
7	Status Out 6
8	Status Out 7
9	Status Out 8
10	GND

11	RS232C-TX(出力)
12	RS232C-RX(入力)
13	Reserved
14	GND
15	GND

ステータス出力はトランジスタによるオープンコレクタ出力で、アラーム発生時には各チャンネル (1～8) ごとに Status Out が GND とショートします。

Status Out 1～8 24V/30mA max

GND 本体内部の基板 GND に接続

Reserved 使用禁止 (未接続として下さい)

10. オプション

音声コネクタ変換ケーブル

AM-801F XLR3（メス）8個 – Dsub25ピン（オス）/ケーブル長 1m

AM-801M XLR3（オス）8個 – Dsub25ピン（オス）/ケーブル長 1m

※ その他のケーブル長については弊社営業部までお問い合わせください。

無音表示パネル

SD10 チャンネルごとの LED 点灯とブザー鳴動、チャンネル数：8ch、EIA 1RU


1 1 . 定格および電気的特性

SDI 入力	対応フォーマット (映像)	12G-SDI 2160/60p, 59.94p, 50p (Type1) 3G-SDI 1080/60p, 59.94p, 50p (レベル A/B) 30p, 29.97p, 25p, 24p, 23.98p, 30psf, 29.97psf, 25psf, 24psf, 23.98psf (レベル B DS *1) HD-SDI 1080/60i, 59.94i, 50i, 30p, 29.97p, 25p, 24p, 23.98p, 30psf, 29.97psf, 25psf, 24psf, 23.98psf 720/ 60p, 59.94p, 50p, 30p, 29.97p, 25p, 24p, 23.98p SD-SDI 525/59.94i, 625/50i
	対応フォーマット (音声)	48 kHz sampling 20bit, 24 bit, 同期音声、PCM 音声のみ対応
	コネクタ	BNC×2
	入力レベル・インピーダンス	0.8Vp-p 75Ω
SDI リクロック出力	コネクタ	BNC×1
	出力レベル・インピーダンス	0.8Vp-p 75Ω
AES/EBU アンバランス 入力	対応フォーマット	32 kHz~96 kHz sampling 16 bit~24 bit, PCM 音声のみ
	コネクタ	BNC×4
	入力レベル・インピーダンス	1Vp-p 75Ω
AES/EBU アンバランス 入出力 (出力特性)	対応フォーマット	48 kHz sampling 24 bit
	コネクタ	BNC×4
	出力レベル・インピーダンス	1Vp-p 75Ω
アナログ音声入力、 AES/EBU バランス入 力	コネクタ	XLR3 (メス) ×4 1ピン : GND、2ピン : ホット、3ピン : コールド
	入力インピーダンス	600Ω/110Ω/HiZ 平衡
	入力レベル	アナログ音声+24dBm MAX、AES/EBU 2~7Vp-p
選択音声アナログ出力	コネクタ	XLR3 (オス) ×2 1ピン : GND、2ピン : ホット、3ピン : コールド
	出力レベル (アナログ選択時)	0dBm 600Ω 平衡 (0dBm 入力時)
	出力レベル (SDI/AES 選択時)	0dBm/+4dBm 切替可能 (基準レベル入力時)
	周波数特性	20~20kHz±0.5dB
D/A 出力	チャンネル数	8ch
	コネクタ	Dsub25ピン (メス) ×1
	出力レベル (アナログ選択時)	0dBm 600Ω 平衡 (0dBm 入力時)
	出力レベル (SDI/AES 選択時)	0dBm/+4dBm 切替可能 (基準レベル入力時)
基準レベル	アナログ音声	0dBm/+4dBm 切替可能
	デジタル音声	-20dBFS/-18dBFS 切替可能
ステータス出力	コネクタ	HD-Dsub15ピン (メス) ×1

モニタスピーカ	フルレンジ	7cm×4cm 8Ω×2
	ウーハー	φ13cm 8Ω×2
モニタアンプ	最大出力	4W+4W (フルレンジ) 8W+8W (ウーハー)
	バストリム	0dB～+12dB (メニュー設定)
ヘッドホン出力	コネクタ	φ6.3mm 標準ステレオジャック
	最大出力	50mW
LCD	サイズ	4.3 型 480(H)×272(V) 16:9
	駆動方式	a-Si TFT アクティブマトリクス液晶
	バックライト	高輝度 LED
	表示機能	ピクチャー、WFM、ベクトル、スペクトラムアナライザ、X-Yスコープ+位相計、オクターブバンド、針式VUメータ、バーグラフ(53セグメント)、トゥルーピーク、ラウドネスレベル (ロングターム、ショートターム、モーメンタリー)
動作環境		0℃～40℃ 20%～85% (結露なきこと)
電源		AC100V～240V±10%(AC90～264V) 50/60Hz
消費電力		最大 75W
外形寸法		W482×H88×D380 (突起部を除く)
質量		約 9.3kg

*1:2160/30p～23.98psf の 3G DUAL LINK は、1080/30pB～23.98psfB として表示

1 2 . 外観図



1 3 . お問い合わせ

株式会社 コスミックエンジニアリング

Address : 〒191-0065 東京都日野市旭が丘 3-2-11

TEL: 042-586-2933 (代表)

042-586-2650 (SI 部)

FAX : 042-584-0314

URL: <http://www.cosmic-eng.co.jp/>

E-Mail: c1000@cosmic-eng.co.jp