

■ 価格 ¥300,000 (税別)


■ 概要

RMT5001-DFS は、フレームシンクロナイザーモジュール DFS5001/DFS5002 /DFS5112-12G 専用のリモートコントローラです。

■ 特長


・4 つのブロックで独立制御し、1 台あたり最大 4 モジュールの制御が可能

4 モジュールは LAN に接続された任意の C5001 あるいは C5002 システムに搭載された DFS モジュールを選択



4 つのブロックに任意の DFS モジュールを設定

・1 ブロックあたり 3 つのパラメータを設定でき、1 台で 3 パラメータずつ 4 モジュールを同時調整が可能




FS1(PhaseH,PhaseV,AudioDelay)

FS4(RemapCh01, RemapCh02, RemapCh03)

FS2(Luminance,Hue,Saturation)

FS3(Emb01InGain, Emb02InGain, Emb03OutGain)

・また、上記の FS2,FS3,FS4 を FS1 に設定することにより、1 つのモジュールで、最大 12 パラメータを同時調整可能



全て FS1

(PhaseH,PhaseV,AudioDelay)

(RemapCh01, RemapCh02, RemapCh03)

(Luminance,Hue,Saturation)

(Emb01InGain, Emb02InGain, Emb03OutGain)

・DFS モジュールとの通信は LAN 経由で SNMP プロトコルにより実行

・パラメータにはステータスを選択することも可能

各ステータスにより表示色に変化 (例、REF エラー時に赤表示)

・16 個のプリセットを装備しており、プリセット切替により最大 64 台の DFS モジュールを制御することが可能

・RS-422 による通信コマンドから、各ブロックに設定する DFS モジュール、パラメータ、プリセットの切替が可能

・フロントパネルに装備した LOCK スイッチにより、設定禁止にすることが可能

DFS5001/5002/5112-12G 専用リモートコントローラ

■RS-422

ボーレート	38400bps
スタート	1bit
データ	8bits
パリティ	なし
ストップ	1bit

■定格


LAN	コネクタ	RJ-45x1
	対応レート	10/100Mbps
RS-422	コネクタ	Dsub9P メス
	用途	コマンドによる設定変更
動作環境	0℃～40℃ 20%～85%RH（結露無きこと）	
電源	AC100～240V±10%(AC90～264V) 50/60Hz	
消費電力	5 W	
外形寸法	W482 x H44 x D85 mm（ラック取り付け部を含み、突起部を除く）	
質量	1.6 kg	

RMT5001-DFS

■ 外観




側面拡大



■ ピンアサイン

PIN NO	信号名
1	Frame Ground
2	TxD-
3	RxD+
4	NC
5	NC
6	NC
7	TxD+
8	RxD-
9	Frame Ground



結合面より見たピン配列
Dsub9P、メス、インチネジ